

Système Multivision Couleur 8 entrées caméras - VSS8394



Security Systems



Observer et enregistrer jusqu'au moindre détail

- Multiplexeur duplex intégral huit caméras intégré
- Affichage en multivision avec enregistrement simultané en plein écran de toutes les caméras
- Affichage quadravision en temps réel
- Détection des mouvements avec lecture sur événement
- Interface utilisateur intuitive facilitant l'installation et l'utilisation
- Optimisé pour les applications d'enregistrement

Système de multiplexage à huit caméras

Le système multivision Eazeo dispose d'entrées pour huit caméras. Cette solution intégrée est conçue pour la vidéosurveillance dans les petites et moyennes entreprises telles que les magasins. Le moniteur affiche les images dans différents formats : plein écran ou en mode quadravision en Temps Réel (2x2) ou multivision(3x3). Il est possible d'enregistrer les huit images au format plein écran sur un magnétoscope ou un enregistreur vidéo numérique.

Le système assure également la gestion à distance des interphones (avec photo des visiteurs) et des alarmes d'ouverture de porte (accessoires dédiés disponibles).

Les alarmes déclenchées par des capteurs externes ou la fonction intégrée de détection des mouvements affichent automatiquement l'image de la caméra correspondante. En cas d'alarme, la fonction de lecture sur événement affiche les images précédant et suivant immédiatement l'alarme. Une télécommande optionnelle est disponible pour le moniteur. Les produits Eazeo bénéficient d'une garantie de trois ans et d'un programme de remplacement avancé. Un service d'assistance téléphonique est également à la disposition des utilisateurs.

Vous retrouverez une présentation complète du produit dans « Le guide de la vidéosurveillance ».

| Multiplexeur VSS8394 (PAL) / VS8394 (NTSC) | |
|--|--|
| Tube cathodique | 14" |
| Résolution | 320 lignes (PAL) / 290 lignes (NTSC) |
| Norme TV | PAL : 625 lignes, 50 Hz, 2:1 NTSC : 525 lignes, 60 Hz, 2:1 |
| Tension d'alimentation | 100 -240 V~ ±10 %, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | < 90 W (sans caméras) |
| Alimentation des caméras | 24 à 32 V CC, protection contre les courts-circuits |
| Synchronisation du système | Le moniteur se verrouille sur l'alimentation. Les caméras se verrouillent sur le balayage H et V du moniteur. |
| Entrées caméra | 8, interface système |
| Sortie moniteur auxiliaire | 1, interface système |
| Audio | Monodirectionnel, en provenance des caméras Bidirectionnel avec interphone optionnel |
| Sensibilité du microphone | 46 dB à 1 kHz |
| Haut-parleur | 500 mW nominal, 1000 mW maxi. |
| Plage de fréquences | 300 Hz - 3 kHz |
| Sortie alarme | Relais, contact NO/NC (borne 4 pôles) Tension nominale 24 V~ ou CC, 2 A |
| Prises entrée/sortie aux/magnétoscope | BNC pour vidéo (1 Vpp, impédance d'entrée 75 ohms) RCA pour audio (0,5 Vpp, impédance d'entrée 10 kohms) Entrée Vext. (entrée pour impulsion de commutation de caméra provenant de l'enregistreur) |
| Câble système | double paire torsadée 4 fils 1 torsade/pouce, résistances en boucle 16 ohms maxi. à 100 m/300' |
| Longueur maxi. du câble | 200 m (300 m avec boîtier d'interface) |
| Poids | Approx. 9,5 kg |
| Dimensions (HxLxP) | 325x364x368 mm |
| Température en fonctionnement | +5°C ...+45°C |
| Température - entreposage | -25°C ...+70°C |
| Humidité ambiante | 5% à 95 % |

Modèles : PAL NTSC

Intérieur :

| | | |
|-------------|------------|--|
| VSS8394/11T | VS8394/11T | Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C130/00T / VC7C1305T |
|-------------|------------|--|

Intérieur (gamme Deluxe) :

| | | |
|-------------|------------|--|
| VSS8394/21T | VS8394/21T | Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C230/00T / VC7C2305T |
|-------------|------------|--|

| | | |
|-------------|------------|--|
| VSS8394/41T | VS8394/41T | Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7D130/00T / VC7D1305T |
|-------------|------------|--|

Extérieur :

| | | |
|-------------|------------|---|
| VSS8394/31T | VS8394/31T | Moniteur multiplexeur couleur + 1 caméra VCM7C272/00T / VC7C2725T* |
|-------------|------------|---|

Kit complet :

| | | |
|-------------|------------|---|
| VSS8394/14T | VS8394/14T | Moniteur multiplexeur couleur + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7C1305T |
|-------------|------------|---|

| | | |
|-------------|------------|---|
| VSS8394/44T | VS8394/44T | Moniteur multiplexeur couleur + 4 caméras VCM7D130/00T / VC7D1305T |
|-------------|------------|---|

| | | |
|-------------|------------|---|
| VSS8394/94T | VS8394/94T | Moniteur multiplexeur couleur + VCR RT30A/51 / RT30A/61 + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7D1305T |
|-------------|------------|---|

| | | |
|-------------|-----------|---|
| VSS8394/74T | VS8394/74 | Moniteur multiplexeur couleur + DVR1B1161 + 4 caméras VCM7C130/00T / VC7C1305T |
|-------------|-----------|---|

*Remarque : Caisson extérieur non fourni

Options : PAL NTSC

| | | |
|--------------|-----------|---|
| VCM7C130/00T | VC7C1305T | Caméra couleur, objectif fixe de 3 mm intégré |
|--------------|-----------|---|

| | | |
|--------------|-----------|-------------------------------------|
| VCM7C230/00T | VC7C2305T | Caméra couleur, zoom 3-6 mm intégré |
|--------------|-----------|-------------------------------------|

| | | |
|--------------|-----------|--|
| VCM7C272/00T | VC7C2725T | Caméra couleur, monture CS zoom 2,8-10 mm avec iris DC |
|--------------|-----------|--|

| | | |
|--------------|-----------|--|
| VCM7C275/00T | VC7C2755T | Caméra couleur, monture CS zoom 5-50 mm avec iris DC |
|--------------|-----------|--|

| | | |
|--------------|-----------|---|
| VCM7B272/00T | VC7B2725T | Caméra N/B, monture CS zoom 3,5-8 mm avec iris DC |
|--------------|-----------|---|

| | | |
|--------------|-----------|---|
| VCM7D130/00T | VC7D1305T | Minidôme couleur, objectif fixe de 3 mm intégré |
|--------------|-----------|---|

| | | |
|-------------|-----------|--|
| VCM9736/10T | VC973650T | Caméra couleur dissimulée, Boîtier de détection de mouvement passif à infrarouge (sans fonction audio) |
|-------------|-----------|--|

| | | |
|-------------|-----------|---|
| VCM9736/11T | VC973651T | Caméra couleur dissimulée, boîtier de type détecteur de fumée (sans fonction audio) |
|-------------|-----------|---|

| | | |
|-------------|-------------|--|
| VCM1353/00T | VCM1353/00T | Boîtier de protection contre les intempéries |
|-------------|-------------|--|

| | | |
|--------------|-----------|--|
| VCM7H272/00T | VC7H2725T | Support de caméra d'extérieur VCM1353/00T + VCM7C272/00T / VC7C2725T |
|--------------|-----------|--|

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| VSS9490/90T | VS9490/91T | Moniteur auxiliaire couleur |
|-------------|------------|-----------------------------|

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| RC283511/01 | RC283511/01 | Télécommande |
|-------------|-------------|--------------|

| | | |
|-------------|----------|-------------------------|
| VCM7915/00T | VC79155T | Portier vidéo extérieur |
|-------------|----------|-------------------------|

| | | |
|-------------|----------|-------------------------|
| VSS7902/00T | VS79025T | Boîtier d'alarme/action |
|-------------|----------|-------------------------|

Pour plus d'informations, visitez le site Internet : www.boschsecuritysystems.com